

Grensav LXT®

DUC101Z

18V • 8,0 m/s • 10 cm / 4"

Let, handy grensav til beskæring af træer

En lille og kompakt batteri grensav til beskæring af træer og buske. Udstyret med 10 cm sværd, værktøjsfri kæde- og sværd bespænding og automatisk kædesmøring. Bevægelig beskyttelses skærm dækker oversiden af sværdet og åbner sig gradvist, efterhånden som savkæden skærer sig ned i emnet. Leveres uden lader og batteri.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max effekt	320 W
Kædeolie tank	0,055 L
Max. kædehastighed	8,0 m/s
Sværdlængde	10 cm / 4"
Kædedeling	0,325 "
Kædeled.	0,043 "
Kædebredde	1,1 mm
Lydeffektniveau	87 dB(A)
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau (3 akser), træ	4,6 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,6 - 2,0 kg

Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Kulløs motor sikrer en længere levetid
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Automatisk kædesmøring
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Gummibelagt blødt greb for mere komfort og kontrol

EAN 0088381775175

DB 2314423

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

1910V6-4

KÆDE 1/4" 0.325MM (DUC101)



1910W0-3

SVÆRD 100MM (4")



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1910V6-4

KÆDE 1/4" 0.325MM (DUC101)



1910W0-3

SVÆRD 100MM (4")



1911R0-4

HYLSTER F. DUC101



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

