

# Bore-/ Mejselhammer XGT®

## HR007GZ

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 3,0 J

Professionel 40V max. kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger.

Effektiv 40V max. bore-/ mejselhammer til SDS-Plus-bor med AVT (anti-vibration teknologi). Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt mejsling. Mulighed for montering af udsugningskasette. Slagkraft 3,0 J, max. borediameter i beton 28 mm. Leveres uden kuffert, lader og batteri.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	28 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	10 - 18 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	3,0 J
Max. borediameter: TCT Core Bit	54 mm
SDS-PLUS opsætning	✓
Elektrisk bremse	✓
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)

### Brugerfordele

- Blødt greb giver øget komfort
- Slagstop for boring i træ og metal
- AVT - Anti Vibrations Teknologi
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra strøm til motoren for at opretholde hastighed under belastning for at udføre de mest udfordrende job
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Active Feedback sensing Technology (AFT) afbryder automatisk maskinen ved blokering ( Kickback )
- XPT (eXtreme Protection Technology) er ekstra beskyttelse mod fugt, støv og beregnet til arbejde i hårdt miljø
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth

EAN 0088381754699

DB 2270250

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

331886-4  
DYBDESTOP

---

## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191X40-4  
STØVSAMLER DX15 (HR007G)



198993-4  
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



199557-7  
FILTER "DX" SUGEKASSETTER



331886-4  
DYBDESTOP

---

## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

